

Fiche technique 92910 ref PARCOMDI10

COMPTEUR D'IMPULSIONS

Edition du 11/12/2017

Désignation

Compteur d'impulsions.

Description

Compteur d'impulsions de type surtensions à affichage digital.

Livré avec capteur.



Caractéristiques

Alimentation : 230Vac (calibre maxi protection 16A)

Capteur : tore magnétique (\emptyset maxi câble : 12mm)

affichage : 2 digit (0-99).

remise à Zéro : accessible en façade

Indice de protection : IP20

Seuil de comptage : 300A (8/20 μ s) (non comptage en dessous de 150A 8/20 μ s)

courant maxi : 100kA (8/20 μ s - 10/350)

Conforme NF EN 62561-6.

